

Audiokomponenter for undervisning



Lærermikrofon

Flexmike er designet for læreren. Den enkel å håndtere og behagelig å bære. Volumkontrollen lar læreren raskt og enkelt justere mikrofonens volum etter behov.

| | |
|-----------------------|---|
| Beskrivelse | Hengende mikrofon |
| Halsbånd | Bånd med magnetisk spenne |
| Trådløs kommunikasjon | Access-teknologi 1.9GHz |
| Forvrengning | <1% |
| Mikrofontype | Retningsbestemt electret |
| Hodetelefonutgang | 3.5mm |
| Digitalt grensesnitt | USB-C 2-veis digitalt grensesnitt |
| Volumkontroll | +/- 6dB |
| Batteri | 3.7V Lithium polymer batteripakke |
| Batteritid | 8 timer (full ladning) |
| Lading | Bordlader |
| USB-tilkobling | USB-C for lading og lyd |
| Strøm | On/off knapp |
| Paring | IR-sender for enkel paring med forsterker |
| Mål (L x B x H) | 74 x 28 x 18mm |
| Vekt | 34g |



Elevmikrofon

Sharemike er designet for å sendes rundt blant elevene slik at alle kan høres tydelig i klasserommet.

| | |
|-----------------------|---|
| Beskrivelse | Handholdt elevmikrofon |
| Trådløs kommunikasjon | Access-teknologi 1.9GHz |
| Forvrengning | <1% |
| Mikrofontype | Retningsbestemt electret |
| Digitalt grensesnitt | USB-C 2-veis digitalt grensesnitt |
| Batteri | 3.7V Lithium polymer batteripakke |
| Batteritid | 8 timer (full ladning) |
| Lading | Bordlader |
| Strøm | On/off knapp |
| Paring | IR-sender for enkel paring med forsterker |
| Mål (L x B x H) | 153 x 28 x 28mm |
| Vekt | 73g |



Dockingstasjon

Dockingstasjon som lader opp til to mikrofoner (Flexmike eller Sharemike)

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Beskrivelse | Bordlader |
| Ladeplasser | 2 stk. |
| Strømforsyning | 5V/1.0A USB-C kontakt |
| Mål (L x B x H) | 102 x 76 x 41mm |



Mediaoppkobler

Integrerer alle multimediekilder i klasserommet. Pc-er, nettbrett og mobile enheter og mye mer, kobles til den kompakte mediaoppkobleren, som sender signalet trådløst til lydutføringsutstyret.

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Beskrivelse | Mediaoppkobler |
| Strøm | 5V/1.0A USB-C kontakt |
| Trådløs kommunikasjon | Access-teknologi 1.9GHz |
| Lydkontroll | Bass / diskant |
| Digitalt grensesnitt | USB-C 2-veis digital grensesnitt |
| Ljudutgang | 3.5mm stereo (x2) |
| Paring | 1 LED på frontpanelet |
| Parning | Trykkknapp |
| Mål (L x B x H) | 197 x 108 x 32mm |
| Vekt | 209g |